

ОПОВЕЩАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ

«Молния-12 ULTRA МИНИ»

ПАСПОРТ

КОД ОКП 43 7245 ТУ 4372-025-56433581-2011

С-RU.ПБ16.В.00262

1. Общие указания.

1.1.Оповещатель световой «Молния-12 ULTRA МИНИ» предназначен для обозначении эвакуационных путей в помещениях различного назначения.

1.2.Включение оповещателя происходит после подачи питающего напряжения.

2. Технические характеристики.

- | | | | |
|---|---|--------------|--|
| 2.1.Номинальное напряжение питания, В | - | 12 | |
| 2.2.Сохраняет работоспособность в диапазоне напряжений, В | - | 9-13,8 | |
| 2.3.Потребляемый ток при напряжении 12В, не более, мА | - | 40 | |
| 2.4.Рекомендуемые эксплуатационные режимы | | | |
| • рабочая температура, °С | - | - 30.... +55 | |
| • относительная влажность при + 25 °С, % | - | 90 | |
| • атмосферное давление, мм. рт. ст. | - | 600...800 | |
| 2.5.Габаритные размеры, мм | - | 306x124x12 | |
| 2.6.Масса, не более, кг | - | 0,24 | |
| 2.7.Степень защиты оболочки (код IP) | - | 42 | |
| 2.8.Средний срок службы оповещателя, не менее, лет | - | 5 | |
| 2.9.Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065. | | | |

3. Комплектность

- Оповещатель световой «Молния-12 ULTRA МИНИ», шт -1
- Паспорт, шт. -1
- Крепление (шуруп-кольцо), шт. -2

4. Подготовка к работе

4.1.При эксплуатации оповещателя необходимо соблюдать правила техники безопасности, изложенные в инструкции «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

4.2.Подключение оповещателя к электрическим цепям систем сигнализации необходимо производить при отсутствии в них напряжения.

4.3. Убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов, проверить работоспособность.

4.4. Определить место установки, закрепить оповещатель с помощью двух шурупов-кольцо (входят в комплект).

4.5. Подключить оповещатель к источнику питания, соблюдая полярность («+» - цветной провод).

5. Хранение и утилизация

5.1. Оповещатель следует хранить в отапливаемых и вентилируемых помещениях при температуре от 5 до 40⁰С и относительной влажности до 80% в упаковке поставщика.

5.2. Специальных мер по утилизации не требует.

6. Гарантии изготовителя

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу оповещателя в течение 18 мес. со дня изготовления при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения, изложенного в настоящем руководстве.

6.2. В случае выхода из строя изделия в период гарантийного срока обращаться в сервисный центр тел.: (499) 611-09-09, 611-56-01, 611-46-67, www.alarsec.ru.

6.3. Предприятие изготовитель оставляет за собой право внесения конструктивных изменений, не ухудшающих потребительских свойств, которые могут быть не отражены в данном руководстве.

Телефон технической поддержки: 8-800-77-52-911

Производитель:
ООО «Элтех-сервис»,
РОССИЯ, 644076, г. Омск, ул. 75-й Гвардейской бригады, д. 1 «В»,
тел. (3812) 58-44-68.